

ZAŁ. 04 - TRASY KABLOWE SYSTEMU AV

TRASY KABLOWE NIE ZAWIERAJĄ TRAS ELEKTRYCZNYCH.
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE ZOSTAŁY ZAWARTE W ZAŁĄCZNIKU ZAŁ. 05.

SALA 1.1

Lp.	Nazwa linii	Od		Do		Typ i ilość przewodów	Uwagi
		Lokalizacja	Urządzenie	Lokalizacja	Urządzenie		
1	LWC1	Sufit	Odbiornik transmisyjny	Biurko	Switch LAN	2x CAT 7A	2x CAT 7A niebieski
2	LG1	Sufit	Wzmacniacz mocy	Ściana	Głośnik ścienny L	Głośnikowy 2x2,5mm2	1x ProCab LS25
3	LG2	Sufit	Wzmacniacz mocy	Ściana	Głośnik ścienny R	Głośnikowy 2x2,5mm2	1x ProCab LS25
4	LPD1	Biurko	Przylącze sygnałowe	Lokalny punkt dystrybucyjny	Switch	1x CAT6	1x CAT6 szary
5	LPD2	Sufit	Odbiornik transmisyjny	Lokalny punkt dystrybucyjny	Switch	1x CAT6	1x CAT6 szary
6	LPD3	Sufit	Projektor	Lokalny punkt dystrybucyjny	Switch	1x CAT6	1x CAT6 szary

SALA 1.2

Lp.	Nazwa linii	Od		Do		Typ i ilość przewodów	Uwagi
		Lokalizacja	Urządzenie	Lokalizacja	Urządzenie		
1	LWC1	Sufit	Projektor multimedialny	Szafa AV	Multiprzełącznik	2x CAT 7A	2x CAT 7A niebieski
2	LHDMI1	Katedra	Przylącze sygnałowe	Szafa AV	Multiprzełącznik	1x HDMI	HDMI z metra
3	LHDMI2	Katedra	Przylącze sygnałowe	Szafa AV	Multiprzełącznik	1x HDMI	HDMI z metra
4	LVGA	Katedra	Przylącze sygnałowe	Szafa AV	Multiprzełącznik	1x VGA + 1x Foniczny	VGA + SIG58
5	LFS	Katedra	Przylącze sygnałowe	Szafa AV	Matryca Audio	1x mikrofonowy	Procab MC405
6	LUSB	Katedra	Przylącze sygnałowe	Szafa AV	Matryca Audio	1x USB + 1x CAT6	USB aktywny + CAT6
7	LGFL	Sufit	Kolumna głośnikowa frontowa (FL)	Szafa AV	Wzmacniacz mocy 1	Głośnikowy 2x2,5mm2	1x ProCab LS25
8	LGFR	Sufit	Kolumna głośnikowa frontowa (FR)	Szafa AV	Wzmacniacz mocy 1	Głośnikowy 2x2,5mm2	1x ProCab LS25
9	LGC	Sufit	Kolumna głośnikowa frontowa (C)	Szafa AV	Wzmacniacz mocy 1	Głośnikowy 2x2,5mm2	1x ProCab LS25
10	LGSL1	Ściana	Kolumna głośnikowa efektowa (SL1)	Szafa AV	Wzmacniacz mocy 1	Głośnikowy 2x2,5mm2	1x ProCab LS25
11	LGSR1	Ściana	Kolumna głośnikowa efektowa (SR1)	Szafa AV	Wzmacniacz mocy 1	Głośnikowy 2x2,5mm2	1x ProCab LS25
12	LGSL2	Ściana	Kolumna głośnikowa efektowa (SL2)	Szafa AV	Wzmacniacz mocy 1	Głośnikowy 2x2,5mm2	1x ProCab LS25
13	LGSR2	Ściana	Kolumna głośnikowa efektowa (SR2)	Szafa AV	Wzmacniacz mocy 1	Głośnikowy 2x2,5mm2	1x ProCab LS25
14	LGRL	Ściana	Kolumna głośnikowa efektowa (RL)	Szafa AV	Wzmacniacz mocy 1	Głośnikowy 2x2,5mm2	1x ProCab LS25
15	LGRR	Ściana	Kolumna głośnikowa efektowa (RR)	Szafa AV	Wzmacniacz mocy 2	Głośnikowy 2x2,5mm2	1x ProCab LS25
16	LSUB1	Ściana	Kolumna głośnikowa niskoton. (SUB1)	Szafa AV	Wzmacniacz mocy 2	Głośnikowy 2x4,0mm2	1x ProCab LS40
17	LSUB2	Ściana	Kolumna głośnikowa niskoton. (SUB2)	Szafa AV	Wzmacniacz mocy 2	Głośnikowy 2x4,0mm2	1x ProCab LS40
18	LAN1	Katedra	Przylącze sygnałowe	Szafa AV	Switch	2x CAT6	2x CAT6 szary
19	LAN2	Katedra	Panel dotykowy	Szafa AV	Switch	1x CAT6	1x CAT6 szary
20	LAN3	Sufit	Projektor multimedialny	Szafa AV	Switch	1x CAT6	1x CAT6 szary
21	LPD	Szafa AV	Switch	Lokalny punkt dystrybucyjny	Switch	3x CAT6	3x CAT6 szary
22	NET	Szafa AV	Multiprzełącznik	Rozdzielnia elektryczna	Zasilacz modułów	1x LiYCY 4x0.5mm2	LiYCY 4x0.5mm2
23	LS	Ściana	Ekran projekcyjny	Rozdzielnia elektryczna	Moduł przełącznikowy	1x OMY 4x1,5mm2	1x OMY 4x1,5mm2